

FO-DC patch cord LCD - LCD, G50/125 OM4

Hoog prestatievermogen

OM4



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Compact kabelontwerp met FR/LSOH kabelmantel (Ø 2,0 mm) en 2 vezels.

Uitvoeringen voor OM4 zijn beschikbaar met standaardlengtes tot 10 m (andere lengtes op aanvraag).

De patchsnoeren kunnen uitgevoerd zijn met rechte polariteit (A naar A) of met kruispolariteit (A naar B).

Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel.

Toepassing

OM4 LCD-op-LCD patchsnoeren zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met duplex signalen in een datacentrum omgeving.

De ronde patchsnoeren worden voormonteerd met hoogwaardige LCD Uniboot connectoren aan de beide uiteinden.

De patchsnoeren worden geassembleerd met een top-kwaliteit en garanderen optimale waarden voor de optische prestaties (IL/RL).

Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
Mantelkleur	heidepaars

Optische eigenschappen

Ferrule polijsting connector A	PC 0°
Ferrule polijsting connector B	PC 0°
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	40 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	40 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	35 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	35 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,1 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,1 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Vezeltype	G50/125 OM4

Leveringsomvang

Verpakt en geëtiketteerd in een doorzichtige plastic hoes.
Geleverd met een test rapport.

Normen / Standaards

Nulhaloogen geen corrosieve gassen	IEC 60754-1/-2
Vlamdovend	IEC 60332-1-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rookdichtheid	IEC 61034-1/-2

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]
570841	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	1	0,02 kg
570861	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	1	0,02 kg
570842	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	2	0,02 kg
570862	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	2	0,02 kg
570843	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	3	0,07 kg
570863	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	3	0,02 kg
570844	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	4	0,08 kg
570864	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	4	0,08 kg
570845	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	5	0,09 kg
570865	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	5	0,09 kg
570846	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	6	0,1 kg
570866	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	6	0,1 kg
570847	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	7	0,11 kg
570867	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	7	0,05 kg
570848	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	8	0,12 kg
570868	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	8	0,12 kg
570849	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	9	0,13 kg
570869	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	9	0,13 kg
570850	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	10	0,14 kg
570870	FO-DC patch cord LCD - LCD	heidepaars	10	0,14 kg