

Boîtier breakout OV-S

19"/1 U, OM2, LCD/PC

avec adaptateurs



Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés - 96 fibres au maximum.
Équipé d'un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.

Propriétés générales

Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Bande d'étiquetage incluse	non
Kit de montage inclus	non
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	non

Propriétés optiques

Classe de fibres	Multimode
Catégorie de fibres	OM2
Adapter	LCD/PC
Couleur de l'adaptateur	beige

Contenu de la livraison

Boîtier breakout
deux entrées de câble
des adaptateurs FO, fixés par des vis

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orienta-tion de l'adap-tateur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41541900ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD/PC	noire	6	décalage horizontal	2,6 kg	1 pc.	40393910010329
41525100ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD/PC	gris clar	6	décalage horizontal	2,6 kg	1 pc.	40393910012569
41541800ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD/PC	noire	12	décalage horizontal	2,6 kg	1 pc.	40393910010336
41525500ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD/PC	gris clar	12	décalage horizontal	2,6 kg	1 pc.	40393910012453
41543400ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD/PC	noire	24	décalage horizontal	2,7 kg	1 pc.	40393910010077
41525900ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD/PC	gris clar	24	décalage horizontal	2,6 kg	1 pc.	40393910012347

Variantes sur demande



Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-02-07 14:15:54